

Ferrari 5000

Technologischer Antrieb

Highlights:

- Mit revolutionärer AMD Turion™ 64 X2 Mobile Technologie
- Exklusives Ferrari Design
- Echtes Carbon Display Cover
- HD DVD-ROM Laufwerk
- Acer OrbiCam 1,3 MegaPixel



Das **Ferrari 5000** ist ein einzigartiges Produkt der **Innovation**, es kombiniert Acer's ultra-moderne Design Philosophie mit bahnbrechender **Dual-Core Mobile Technologie** in einem ultimativen **Ausdruck von Performance und Stil**. Komplett mit der neuesten fortschrittlichen und integrierten Wireless Konnektivität und den ins Auge springenden Multimedia Ressourcen, ist das **Ferrari 5000** ein auffälliges Symbol innovativer Mobilität.



Empowering Technology

Ferrari 5000

Technologischer Antrieb

| |
|---|
| Betriebssystem |
| <ul style="list-style-type: none"> Original Microsoft® Windows® Vista oder Windows® XP (OEM)* <small>* vorinstalliertes OS je nach Modell - es gilt die aktuelle Preisliste</small> |
| Prozessor & Chipsatz |
| <ul style="list-style-type: none"> AMD Turion™ 64 X2 Mobiltechnologie ab TL-50 Prozessor (1,6GHz/ 512KB L2 Cache) oder höher (1MB L2 Cache) AMD PowerNow!™, AMD HyperTransport™, Enhanced Virus Protection und 3DNow!™ Professional Technology 64bit Dual Core Prozessor |
| Arbeitsspeicher (RAM) |
| <ul style="list-style-type: none"> 2x 1.024MB DDR2 Dual-Channel (zwei soDIMM Steckplätze) |
| Grafik & Display |
| <ul style="list-style-type: none"> 15,4" WXGA Acer CrystalBrite™ TFT LCD (200 nits), 1680 x 1050, unterstützt gleichzeitige Multi-Fenster Anzeige via Acer GridVista™ ATI® Mobility™ Radeon® X1600 bis zu 512MB HyperMemory™ (256 MB dedizierter GDDR2 VRAM; bis zu 256 MB Shared Memory), unterstützt PCI Express, Microsoft DirectX 9.0, ATI PowerPlay™ 5.0, DualView™ Support, Simultaner Betrieb von LCD und CRT MPEG2/DVD Hardware-Support |
| Laufwerke |
| <ul style="list-style-type: none"> ab 100 GB S-ATA mit DASP 1X HD DVD-ROM Laufwerk Read*: 24X CD-ROM, 24X CD-R, 24X CD-RW, 8X DVD-ROM, 8X DVD-R, 8X DVD+R, 4X DVD-R DL (Double-Layer), 4X DVD+R DL (Double-Layer), 4X DVD-RW, 4X DVD+RW, 3X DVD-RAM, 1X HD DVD Write*: 16x CD-R, 10X CD-RW, 4X DVD-R, 4X DVD+R, 4X DVD-RW, 4X DVD+RW, 3X DVD-RAM, 2.4X DVD+R DL (Double-Layer), 2X DVD-R DL (Double-Layer) 5-in-1 Card-Reader (MMC, SD, MS, MS Pro, xD) <small>* typische Werte, tatsächliche Geschwindigkeiten können variieren</small> |
| Abmessung |
| <ul style="list-style-type: none"> 364 (W) x 271 (D) x 26.3/38(H) mm 3,0kg* <small>*Abweichungen möglich, abhängig von Konfiguration</small> |
| Stromversorgung |
| <ul style="list-style-type: none"> 90 W AC-Netzteil Li-Ion Akku bis zu 3,5h* Akkulaufzeit Acer QuicCharge™ Technologie <ul style="list-style-type: none"> ca. 80% Ladung in 1 Std. ca. 2 Std. Schnellladung ca. 2,5 Std. Ladezeit in Betrieb <small>*Abhängig von der Anwendung</small> |
| Keyboard & Mauseinsatz |
| <ul style="list-style-type: none"> Tastatur, 88-Tasten, invertiertes "T"-Cursor, 2,5 mm Tastenanschlag, Touchpad mit ergonom. Tasten und 4-Richtungs-Scroll Button 12 Funktionstasten, 4 Cursortasten, 2 Windows® -Tasten, 4 Schnellstarttasten für Internet, e-Mail, Acer Empowering Technology und eine frei programmierbar Integrierter Nummernblock 2 Tasten an der Vorderseite: WLAN, Bluetooth® (Modellabhängig) |
| Audio |
| <ul style="list-style-type: none"> Audiosystem mit zwei Lautsprechern und integriertem Mikrofon Intel® High Definition Audio Support MS-Sound kompatibel S/PDIF Unterstützung für digitale Lautsprecher |

| | | |
|--|--|--|
| Netzwerk & Kommunikation | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Integrierte Acer Orbicam mit 1,3 Megapixel; 225° ergonomische Drehung mit Acer VisageON™ und PrimaLite™ Technologie² Integriertes Acer InviLink™ 802.11b/g Wireless, Wi-Fi CERTIFIED™; unterstützt Acer SignalUp Wireless Technologie Gigabit LAN, Wake-on-LAN-ready 56K ITU V.92 Modem(mit intern. Postzulassung), Wake-on-Ring-ready | | |
| Anschlüsse | | |
| <table border="0"> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> 1 x Acer EasyDock Anschluß 4x USB 2.0 1x PC Card (Typ II) 1x Firewire (IEEE 1394) 1 x Infrarot (FIR) 1x HDMI™ Ausgang 1x VGA Ausgang </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> 1 x S-Video/TV out 1x Lautsprecher, Kopfhörer, Line-out mit S/PDIF Unterstützung 1x Mikrofon-in 1x Line-in 1x RJ11-Port, 1x RJ45-Port 1x Netzteil </td> </tr> </table> | <ul style="list-style-type: none"> 1 x Acer EasyDock Anschluß 4x USB 2.0 1x PC Card (Typ II) 1x Firewire (IEEE 1394) 1 x Infrarot (FIR) 1x HDMI™ Ausgang 1x VGA Ausgang | <ul style="list-style-type: none"> 1 x S-Video/TV out 1x Lautsprecher, Kopfhörer, Line-out mit S/PDIF Unterstützung 1x Mikrofon-in 1x Line-in 1x RJ11-Port, 1x RJ45-Port 1x Netzteil |
| <ul style="list-style-type: none"> 1 x Acer EasyDock Anschluß 4x USB 2.0 1x PC Card (Typ II) 1x Firewire (IEEE 1394) 1 x Infrarot (FIR) 1x HDMI™ Ausgang 1x VGA Ausgang | <ul style="list-style-type: none"> 1 x S-Video/TV out 1x Lautsprecher, Kopfhörer, Line-out mit S/PDIF Unterstützung 1x Mikrofon-in 1x Line-in 1x RJ11-Port, 1x RJ45-Port 1x Netzteil | |
| Sicherheit | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Acer Disk Anti-Shock Protection (DASP) BIOS User und Supervisor Passwörter Kensington Lock Buchse; (optionales Zubehör: Acer Security Key Lock) | | |
| Qualitäts- & Zuverlässigkeitstests | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Temperatur & Feuchtigkeitstest, Akustiktest, Elektrostatischer, Entladungstest, Scharnierdauerstest, Freier Fall-Test, Keyboard Dauertest, Gewicht-/ Drucktests, Nässestest, Schlag- und Vibrationstest, Zuverlässigkeitstest Dauerbetrieb (MTBF) | | |
| Software | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Acer Empowering Technology (Acer ePower / ePresentation / eDataSecurity1 / eLock / eRecovery* / eSettings / ePerformance Management) Acer GridVista™ Acer Launch Manager Norton AntiVirus™ (90 Tage freie Updates) Adobe® Reader® CyberLink® PowerProducer NTI CD/DVD-Maker™ <small>* Dieses Tool belegt 2 GB Festplattenspeicher</small> | | |
| Optionales Zubehör | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Acer EasyDock / Acer EasyDock Light 512/1024 MB DDR2 soDIMM-Module Zusätzlicher Lithium-Ionen Akku Zusätzliches 90W AC-Netzteil Externes USB Floppy Laufwerk | | |
| Kompatibilität & unterstützte Standards | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ACPI 2.0, Mobile PC 2002, DMI 2.0, Wi-Fi CERTIFIED™, Cisco Compatible Extensions (CCX) | | |
| Garantie | | |
| <ul style="list-style-type: none"> 2 Jahre Garantie* inkl. 1 Jahr International Travellers Warranty <small>*1 Jahr Produktgarantie plus 1 Jahr Acer Advantage Garantieerweiterung. Die Garantieerweiterung erfordert keine Registrierungsformalitäten.</small> | | |

² je nach Modell